Ref.	Value:	Case:	Purpose:	No.	Farnell:	Digi-Key:	Farnell:	Digi-Key:	Total:
R1	75R/1%	10mm axial	input term.	1	934-3555		€ 0,04		€ 0,04
R3	220R/1%	axial	+3,3V	1	934-2826		€ 0,04		€ 0,04
R2, R4	360R/1%	axial	+3,3V/+5V	2	934-3091		€ 0,04		€ 0,07
R5	120R/1%	axial	+5V	1	934-2516		€ 0,04		€ 0,04
R7, R8	150R/1%	axial	+/-12V	2	934-2613		€ 0,04		€ 0,07
R6, R9	1k3/1%	axial	+/-12V	2	934-2575		€ 0,04		€ 0,07
R10	3k0/1%	1206	filt.	1	933-6311		€ 0,04		€ 0,04
R11...R18	47k/1%	1206	pull up/down	8	933-6583		€ 0,04		€ 0,28
R19, R20, R21	100R/1%	1206	data	3	933-5749		€ 0,04		€ 0,11
R22	10k/1%	1206	Iref	1	933-5765		€ 0,04		€ 0,04
R23, R24, R29, R30	25R5/0,1%	axial	Iout	4	108-3079		€ 1,02		€ 4,08
R25, R26, R31, R32	100R/0,1%	axial	analog	4	108-3143		€ 1,02		€ 4,08
R27, R28, R33, R34	1k5/0,1%	axial	analog	4	108-3270		€ 1,02		€ 4,08
R35, R36	100R/1%	0805	clock	2	933-2375		€ 0,03		€ 0,06
C1, C4, C7, C12	22u/25V ZA	5mm rad.	LM bypass	4	114-4658		€ 0,54		€ 2,16
C2, C5	47u/25V ZA	5mm rad.	LM output	2	762-076		€ 0,68		€ 1,36
C8, C10	BG 33u/16V N	5mm rad.	LM output	2					€ 7,82
C3, C6, C9, C11	680n MKT	5mm rad.	LM input	4	116-6042		€ 0,49		€ 1,96
C13, C14	100n MKT	5mm rad.	S/P-dif in	2	116-6036		€ 0,13		€ 0,27
C15, C18...20, C22...24, 26, 31	100n X7R	0805	decoupl.	9	108-6793		€ 0,06		€ 0,54
C34, C35, C37, C38	470n X7R	0805	opamps dec.	4	880-5679		€ 0,05		€ 0,20
C21	10n X7R	0805	XO decoupl.	1	755-722		€ 0,04		€ 0,04
C16	22n X7R	1206	filt.	1	360-6168		€ 0,11		€ 0,11
C17	1n NP0	1206	filt.	1	360-6119		€ 0,14		€ 0,14
C25, C27, C30, C32	10u/16V X5R	1206	decoupl.	4	922-7881	399-5091-1-ND		€ 0,15	€ 0,60
C28, C29	BG 33u/16V N	5mm rad.	Vcom	2					€ 7,82
C33, C36	22p mica	5mm rad.	analog	2	126-4871		€ 0,98		€ 1,96
F1	600R	0805	ferrite	1	305-6569		€ 0,35		€ 0,35
F2, F3	600R	1206	ferrite	2	305-6594		€ 0,35		€ 0,70
IC1	CS8416CSZ	28SOIC	S/P-dif receiver	1	102-3451	598-1123-5-ND		€ 4,98	€ 4,98
IC2	AD1896AYRS	28SSOP	ASRC	1	132-1318	AD1896AYRSZ-ND		€ 12,89	€ 12,89
IC3	PCM1794(A)DB	28SSOP	DAC	1	120-7082	296-21537-1-ND		€ 13,25	€ 13,25
IC4, IC5	AD8610ARZ	8SOIC	Opamp	2	862-1578	AD8610ARZ-ND		€ 5,50	€ 11,00
IC6	TPS3809K33	SOT-23	Supervisor IC	1	932-4232	296-15644-1-ND	€ 0,33		€ 0,33
IC7	24.576MHz	half-size	Oscillator	1	127-6646	535-9192-5-ND		€ 1,04	€ 1,04
IC8...10	LM317T	TO-220	V reg	3	412-132	LM317TGOS-ND		€ 0,59	€ 1,77
IC11	LM337T	TO-220	V reg	1	948-9401	LM337TGOS-ND		€ 0,78	€ 0,78
T1	1:1 pulse		S/P-dif in	1	108-7809	470-1003-ND		€ 7,35	€ 7,35
> +/-15V PSU									
PSU PCB			PCB	2			€ 5,00		€ 10,00
TR1	2x15V/5VA		trafo	1	433-4206		€ 8,99		€ 8,99
MBR1100	MBR1100		diode	8	489-7432	MBR1100-ND		€ 0,18	€ 1,45
3300u/35V FC	3300u/35V FC		elco	2	969-2355	P10311-ND		€ 2,17	€ 4,34
7815A	MC7815ACT		V reg	2	108-7092	MC7815ACTOS-ND		€ 0,57	€ 1,14
220u/25V Silmic	220u/25V Silmic		elco	2					€ 2,50
connector 2p.			connector	4	963-2972		€ 0,25		€ 1,00
> 9V PSU									
PSU PCB			PCB	1			€ 5,00		€ 5,00
TR2	2x12V/7VA		trafo	1	953-1599		€ 12,86		€ 12,86
MBR1100	MBR1100		diode	4	489-7432	MBR1100-ND		€ 0,18	€ 0,72
4700u/25V FC	4700u/25V FC		elco	1	969-2231		€ 2,39		€ 2,39
7809A	L7809ABV		V reg	1		497-1447-5		€ 0,99	€ 0,99
2200u/16V FM	2200u/16V FM		elco	1	121-9464		€ 1,03		€ 1,03
connector 2p.			connector	2	963-2972		€ 0,25		€ 0,50
EzDAC PCB	EzDIYaudio.com		PCB	1					€ 17,00
Case 250x60x200	1455T2201		case	1		HM905-ND		€ 21,19	€ 21,19
Distance stud			6,35mm (1/4")	14		492-1089		€ 0,05	€ 0,74
Power entry			IEC + fuse	1		486-1087		€ 2,75	€ 2,75
Fuse	100mAT	Conrad	fuse	1					€ 0,20
Mains switch	2p. 250V	Conrad	power	1					€ 2,00
Cinch socket	Rd/Wt/Bk	Conrad	I/O	3					€ 3,90
The Flea	excl. XO-module	various	clock	1					€ 19,20
The Flea PSU		Conrad/various	clock PSU	1					€ 12,60
Tentlabs XO	24.576MHz		oscillator	1	Tentlabs				€ 24,37
						Subtotal:			€ 249,00
						VAT:			€ 47,31
						Total:			€ 296,31